

## Переходник гнездо 5,5/2,5 мм на штекер 7,9/5,5 мм угловой

В настоящее время широко используются блоки питания постоянного тока для телефонов, планшетов, электронных книг, ноутбуков и другой техники. И как подчас бывает, есть блок питания с нужными параметрами, но не подходит штекер питания. Для этого существуют переходники, которые позволяют перейти с самых распространенных штекеров ( 5,5/2,1 и 5,5/2,5 ) на штекера других параметров.

Материал корпуса	Самозатухающий пластикат
Материал контакта	Латунь
Покрытие контакта	Хим. Ni - вакуумное напыление
Гнездо (вход)	5,5 / 2,5
Штекер (выход)	7,9 / 5,5
Рабочее напряжение	до 60V
Максимальный ток	5A
Температурный режим	до 75C
Вид переходника	Угловой
Цвет корпуса	Черный
Размеры:	
Диаметр	12,5 мм
Длина:	43 x 27 мм
Длина штекера	12,5 мм
Назначение:	Применяется в зарядных устройствах для ноутбуков фирм: IBM, LENOVO
Изготовление	Контакты выполнены из бесшовной цельнотянутой латунной трубки
Способ изготовления	Литье под давлением
Производитель	Китай